



Pemakaian List Of Value

Langkah 1.


Login dengan Hr, dengan SID Lusi_form.


Buat block dengan table employees.







Buat LOV dengan nama LOV_dept,









Pilih Next, kemudian akan muncul sebagai berikut:




Jangan lupa klik tombol connect, kemudian klik tombol Next maka akan muncul sebagai berikut:








Pilih Look Up Return Item, untuk hubungkan dengan LOV.




Pada gambar di atas, kolom department_name tidak di isi, karena itu kosong pada kolom return value.







Hasil adalah sebagai berikut:



Pemanggilan LOV pada sebuah tombol.

Pada langkah ini, kita harus menambahkan trigger dengan perintah sebagai berikut:

```

/*
** Built-in: SHOW_LOV**
Example: Display a named List of Values (LOV)
*/
DECLARE
    a_value_chosen BOOLEAN;
BEGIN
    a_value_chosen := Show_Lov('LOV_DEPT');
    IF NOT a_value_chosen THEN
        Message('You have not selected a value. ');
        Bell;
        RAISE Form_Trigger_Failure;
    END IF;
END;

```

Buat Trigger pada bottom cari_dept, dengan cara sebagai berikut:

```
File Edit Program Tools Window Help
Compile Revert New... Delete Close Help
Type: Trigger Object: EMPLOYEES CARI_DEPT
Name: WHEN-BUTTON-PRESSED

/*
** Built-in: SHOW_LOV**
Example: Display a named List of Values (LOV)
*/
DECLARE
  a_value_chosen BOOLEAN;
BEGIN
  a_value_chosen := Show_Lov('LOV_DEPT');
  IF NOT a_value_chosen THEN
    Message('You have not selected a value.');
```

Bell;

RAISE Form_Trigger_Failure;

END IF;

END;

Sehingga hasil adalah sebagai berikut:

